

Können 2 GB- und 4 GB Speicherkarten in den Garmin-GPS der X-Serie benutzt werden?

Unsere Erfahrungen:

2 GB-Karte:

- Leere 2 GB-Speicherkarte zeigt unter Windows ca. 1.89 GB leerer Platz (das ist normal und kein Fehler)
- **Topo Schweiz V1.1** komplett braucht **ca. 354 MB**
- **Topo Schweiz V2.0** komplett braucht **ca. 368 MB**
- **City Navigator Europa NT 2009** benötigt komplett **ca. 1'620 GB**.
- Wir haben die komplette Topo Schweiz V.1.1 und **City Navigator NT 2009** (mit Ausnahme weniger Teilen von Nord- und Osteuropa auf eine 2GB laden können (total 1.87 GB und rund 1260 "Kacheln")
- Der Download ins GPS hat über das USB-Kabel ca. 1 h gedauert.
- Firmwareversion im getesteten 60CSx: 3.0

Fazit für die 2 GB-Karte: (fast) ganz Europa-Strassenkarte mit Adressen, etc. und die ganze Topo Schweiz im Gerät!

Die 2 GB-Speicherkarte von Sandisk funktioniert im 60CSx (und vermutlich den anderen x-Geräten).

4 GB-Karte:

Das von uns benutzte Gerät 60CSx, (Firmwareversion 3.3 oder höher) akzeptierte die 4 GB-Karte und zeigte die Grösse auch korrekt an (siehe [Garmin 60/76x: Wo finde ich die Informations-Seite über die Speicherkarte](#)).

Für den Einsatz von 4 GB-Speicherkarten benötigen Sie auf jeden Fall die MapSource-Version **6.11.6** oder höher. Sie können die aktuellste Version direkt aus MapSource heraus herunterladen (Menu "Help") . Auf dem GPS muss die aktuellste Firmwareversion installiert sein (getestet mit Version 3.3 auf einem 60CSx). Benutzen Sie dazu den Webupdater.

Für Firmware-Versionen **älter als** Version 3.9 gilt:

- Kartengrösse max. 2048 MB (Restliche rund 2 GB stehen für POI, Tracke, etc. zur Verfügung)
- MapSource bricht beim direkten Laden ins Gerät den Vorgang ab. Beim Laden der Kartendaten über einen Kartenleser oder den Massenspeicher-Modus des GPS kann man wohl die Kartendaten > 2 GB laden, diese werden dann vom GPS nicht angezeigt. Es erscheint dann nur die "Basemap" im Gerät.
- GPS ist gemäss Angaben von Garmin bei der Kartendarstellung mit 4 GB-Karte etwas langsamer.

Paravan GmbH

Garmin x-Serie (60, 76,...)

Hinweis:

Gemäss Erfahrungsberichten ist die Anzahl "Kacheln" (siehe unten) welche man maximal auf das GPS laden kann auf ca. 2025 beschränkt. Wie oben erwähnt ist das aber mit der Europa-Karte und der Topo Schweiz kein Problem.

Als "Kacheln" bezeichnet man die einzelnen Kartenstücke. Man kann sich das wie bei den richtigen Karten aus Papier vorstellen, wo sich eine grosse Karte aus einzelnen Blättern zusammen stellen lässt.

Eindeutige ID: #1032

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2009-04-01 21:46